



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА
И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Ул. Немањина бр. 22-26
11000 Београд

Наш знак: 82110 СР; 01110 НС,
Наш број: 2053/19
Ваш број: 350-02-00135/2019-14
Деловодни број: 82.1.1.0.-D.08.02.-135194/1-2019
СЕОР број: ROP-MSGI-7315-LOC-1-HPAP-7/2019
Датум: 09.05.2019.

Услови за пројектовање и прикључење

(члан 8Б и 54 Закона о планирању и изградњи "Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 УС, 50/2013 УС, 98/13 УС, 132/14 и 145/14)

У вези са вашим захтевом СЕОР број: ROP-MSGI-7315-LOC-1-HPAP-7/2019, наш бр. 2053/19 од 22.04.2019. године за издавање локацијских услова за изградњу објекта за заштиту од великих вода десен обале реке Дунава од клуба „Радечки“ до ресторана „Шаран“ од ркм 1173+565 до ркм 1173+201 на катастарским парцелама број: 2386, 2388, 2389, 2390, 2636 КО Земун, градска општина Земун, услови за измештање, заштиту и положај постојећих електроенергетских објеката су следећи:

1. Постојеће стање електродистрибутивне мреже:

1.1. Водови напонског нивоа 35 kV:

У граници предметног подручја нема постојећих ни планираних електроенергетских објеката 35 kV напонског нивоа који су у надлежности „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.

1.2. Водови напонског нивоа 10 и 1 kV:

Расположиви подаци о овим водовима налазе се у прилогу.

2. Енергетски подаци из вашег захтева: Планирани потрошачи - нема захтеване снаге.

3. Измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката 10 и 1 kV:

Уколико се при извођењу радова на предметној изградњи угрожавају постојећи електроенергетски објекти, или нису задовољена прописана растојања од других објеката и инсталација, при њиховом паралелном вођењу и укрштању, исте је потребно изместити или заштитити, при чему треба задржати све постојеће галванске везе. Потребне радове извести у складу са важећим прописима и препорукама из ове области и Интерним стандардима „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈЕ“, д.о.о. БЕОГРАД.

За подземне водове:

- Уколико се траса кабла нађе испод коловоза, за кабловске водове 10 и 1 kV предвидети кабловску канализацију израђену од пластичних цеви пречника Ø100 mm. Кабловско окно користити на правој деоници кабловске канализације која је дужа од 40 m, као и на месту промене правца или нивоа кабловске канализације. Предвидети 100% резерве у броју отвора кабловске канализације за напонски ниво 10 kV, а 50% за напонски ниво 1 kV.

- Приликом измештања водова водити рачуна о потребним међусобним растојањима и угловима савијања при паралелном вођењу и укрштању са другим електроенергетским водовима и осталим подземним инсталацијама које се могу наћи у новој траси водова.

- Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације и оловног плашта. При извођењу радова заштитити постојеће кабловске водове од механичког оштећења.

- За измештене кабловске деонице 10 и 1 kV користити каблове истог типа и пресека или 3 x (ХНЕ 49-А 1x150) mm², 10 kV; ХР00 АS 3x150+70 mm², 1 kV.

- Пре почетка извођења радова подносилац захтева је дужан да се обрати ради надзора над извођењем радова Служби за припрему и надзор одржавања 10 и 1 kV водова, Кеј ослобођења 15, Земун, ради надзора над извођењем радова у близини 10 и 1 kV водова и водова Јавне расвете.

За надземне водове:

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.

- Приликом измештања мешовитих 10 и 1 kV надземних водова, за упоришта користити бетонске стубове прописаних димензија и проводник : AlČ 3 x 70 mm² или ХНЕ 48/0-А 3x(1x70)+50 mm² 10 kV, односно Х00/0 - А 3 x 70 + 54,6 mm² за 1 kV водове. Ако се планира укидање надземног вода и изградња новог подземног, користити проводник типа и пресека 3 x (ХНЕ 49-А 1x150) mm² 10 kV , односно ХР00 АS 3x150 +70 mm² 1kV.
- Приликом измештања 10 kV надземних водова, за упоришта користити бетонске стубове прописаних димензија и проводник: AlČ 3x70mm² или ХНЕ 48/0-А 3x(1x70)+50 mm². Ако се планира укидање надземног вода и изградња новог подземног, користити проводник 3x(ХНЕ 49-А 1x150) mm².
- Приликом измештања 1kV надземних водова, за упоришта користити бетонске стубове прописаних димензија и проводник типа и пресека Х00/0 - А 3 x 70 + 54,6 mm² .
- При свођењу надземних кућних прикључака користити проводник типа и пресека Х00 -А 4 x 16 mm².
- Прелазе измештених 10 и 1kV надземних водова преко саобраћајница планирати подземно. Користити проводник типа и пресека ХНЕ 49-А 3x150mm² 10kV, ХР00 АS 3x150+70mm², 1kV.
- Ако се планира укидање 1kV надземног вода и изградња новог 1 kV подземног вода, потребно је обезбедити сагласност за уградњу КПК и успонског вода на свим објектима који се напајају преко надземног кућног прикључка.

4. Остали услови:

- 4.1. Ови Услови за пројектовање и прикључење важе годину дана од дана издавања.
- 4.2. На основу ових Улова не може се вршити изградња и реконструкција електроенергетских објеката из тачке 3. ових Техничких услова. Трошкови настали због изградње и реконструкције наведених објеката, која није одобрена, неће бити признати у поступку издавања Одобрења за прикључење.
- 4.3. Све потребне радове у вези са заштитом и измештањем наведених електроенергетских водова извести у складу са важећим техничким прописима и препорукама, као и Интерним стандардом ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд и вршити их уз присуство надлежних служби "ЕПС Дистрибуције д.о.о. Београд".
- 4.4. При извођењу радова задржати све постојеће галванске везе.
- 4.5. За надземне деонице НКВ, уколико је потребно измештање надземним водом, за нова стубна места будућих ВН стубова неопходно је решити имовинско-правне односе;
- 4.6. Све трошкове настале при извођењу наведених радова сносиће инвеститор.
- 4.7. Заштита од напона корака, напона додира и заштитна мера од електричног удара треба да буде усаглашена са важећим прописима и препорукама из ове области и Интерним стандардом „ЕПС Дистрибуције д.о.о. Београд“.
- 4.8. Пре почетка извођења радова на 10 и 1 kV водовима подносилац захтева је дужан да се обрати ради надзора над извођењем радова:
 - Служби за припрему и надзор одржавања 10 и 1 kV водова, Кеј ослобођења 15, Земун.
- 4.9. За измештене трасе електроенергетских водова 10 kV и 1 kV прибавити сагласност Службе за техничку документацију «ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА» д.о.о. Београд, Господар Јевремова 26-28 / IV (приложити 3 ситуације).

Прилог: Уцртани ел.ен.објекти на предметном подручју, у електронској форми.

„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“, д.о.о. БЕОГРАД

Доставити:

- подносиоцу захтева
- 82.110
- 01.110

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ДИРЕКТОРА

Владан Бален, дипл. инж. ел.