



Огранак Електродистрибуција Београд
Центар

Београд, Топлице Милана бб

ЦЕОП: ROP-MSGI-1317-LOC-1-HPAP-8/2019

Наш број: 623/19

Деловодни број ОДС: 80.1.1.0.-D.08.02.-44873/1-2019

Место, датум: Београд 12.02.2019. год.

Република Србија

Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Београд

Немањина бр. 22-26

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Београд Центар размотрио је захтев примљен дана 07.02.2019. године у име инвеститора ЈП „Скијалишта Србије“ из Београда – Нови Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 9. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке о преносу овлашћења и утврђивању одговорности бр. 05.0.0.0.-08.01.-147302/1-17 од 07.06.2017. год. доносе се:

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за изградњу гондоле - кабинске жичаре, класа (В) 124121 (Г) 241221, на потезу Ушће-Калемегдан, у Београду на кат. парцелама бр. 1043/1, 1036/1, 1026/1 и 6628/1 КО Нови Београд и 2774, 69/1, 70/1, 68/2, 68/3, 64/16 и 64/1 КО Стари град.

На основу увида у Идејно решење бр 01/19 од јануара 2019. године, дају се ови услови.

На датој локацији се налазе постојећи и планирани електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом гондоле, а власништво су „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Београд Центар и Београд Земун.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- 1.1. Паралелно вођење кабловских водова уз темеље или зидове зграда не треба да се врши на размаку мањем од 50cm од спољне површине објекта под земљом, односно најмање 1 m за кабл 64/110 kV.
- 1.2. Електрични развод поставити/заштитити тако да се сведу на најмању могућу меру очекивани спољашњи утицаји: температурни, кондензације односно продора воде, влаге, чврстих страних тела, корозивних супстанци или загађивача и механичких напрезања.
- 1.3. Електрични развод не сме бити инсталисан у близини инсталација које производе топлоту, дим или испарења који могу штетно деловати на развод, осим ако је на одговарајући начин заштићен од штетних дејстава помоћу плашта изведеног тако да не утиче на дисипацију топлоте са развода.
- 1.4. Електрични развод који је ослоњен или причвршћен на конструкције опреме изложене вибрацијама средњег интензитета, или великог интензитета, мора одговарати таквим условима, посебно када се ради о кабловима и кабловским спојевима.

Посебну пажњу треба обратити на повезивање са опремом која вибрира. Могу се усвојити локалне мере као што су флексибилни електрични разводи.

- 1.5. При укрштањима са енергетским кабловским водовима потребно је да угао укрштања буде 90° , најмањи угао укрштања ЕЕ каблова са другим инсталацијама је 45° изузетно, уз узајамни споразум може бити и мањи али не мањи од 30° .
- 1.6. Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај.
- 1.7. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978).

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. **Инвеститор је дужан да се, пре подношења захтева за прибављање грађевинске дозволе / решења о одобрењу за извођење радова, директно обрати ЕПС Дистрибуцији за издавање Услови за пројектовање и прикључење, као и да прибави позитивно мишљење ЕПС Дистрибуције на пројектно решење извођења електроенергетских објеката који су у надлежности ОДС.**
- 2.2. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.3. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Београд Центар у Београду, Топлице Милана бб и Огранак Електродистрибуција Београд Земун, Кеј ослобођења 15, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.4. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Београд Центар у Београду, Топлице Милана бб и Огранак Електродистрибуција Београд Земун, Кеј ослобођења 15.
- 2.5. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Београд Центар и Београд Земун, Кеј ослобођења 15. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

3. Додатни услови за грађење објекта са образложењем

- 3.1. Важећим Планом детаљне регулације за гондолу Калемегдан-Ушће, градске општине Стари град и Нови Београд („Сл.лист Града Београда“, бр.65/18) и издатим техничким условима ЕПС Дистрибуције од 28.11.2017. год. (наш број 01110 МГ, 80110 АЂ, 82110 НЗ 3494-1/17) условљена је изградња ТС 10/0,4kV за потребе предметног објекта. Неопходно је обезбедити минималне димензије просторије за смештај средњенапонског и нисконапонског расклопног блока од 3,0 m x 2,5 m. У случају смештаја средњенапонског и нисконапонског постројења у одвојена одељења/ просторије, минималне димензије сваког одељења/ просторије треба да су 2,5m x 2,0m. Уколико су високонапонско постројење и нисконапонско постројење постављени једно наспрам другог, најмање растојање између њих мора да буде 1200 mm. Уколико високонапонско постројење и нисконапонско постројење нису постављени једно наспрам другог, за сваки од развода мора да се обезбеди манипулативни ходник ширине најмање 1000mm. Врата ормана СН/НН развода увек морају имати могућност отварања до угла од 135° . Испод блока високог напона потребно је изградити канал димензија 500 mm x 700 mm ради смештаја каблова. Уместо канала за постављање каблова, простор за каблове може се извести постављањем монтажног пода подигнутог најмање 700mm изнад правог пода трансформаторске станице.

- 3.2. Уколико странка жели резервно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата у ДСЕЕ.
4. Ови Услови имају важност 12 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.
5. Ови Услови обавезују „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Београд Центар само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

Прилог:

- dwg формат учртаних ЕЕО на предметном подручју

С поштовањем,

Достављено:

Директор огранка

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници

Александар Милојковић, дипл. инж. ел.